



Elma BM 805

Digitales Multimeter mit Buchsenkontrolle

- Digitales Multimeter mit großer Digitalanzeige und Buchsenkontrolle (Fehlsteckschutz)
- 3 3/4 stellige LCD Anzeige, max. 3999 Digit
- AC/DC Spannungsmessung bis 1000V
- AC/DC Strommessung bis 10A
- Widerstands-, Kapazitäts-, Dioden- und Frequenzmessung
- Differenzmessung, Messwertspeicher (Data Hold) und Spitzenwertspeicher (Peak Hold)
- Inklusiv Messleitungen und Schutzholster



Technische Daten

Anzeige	3 3/4 stellige, LCD, 3999 Digit
Spannung	0...1000V AC/DC
Strom	0...10A
Widerstand	0...40M Ω
Kapazität	0...5000 μ F
Frequenz	30Hz...4MHz
Messkategorie	CAT III / 600V
Versorgung	2 x 1,5V, LR03 AAA
Maße	ca. 186 x 87 x 45 mm
Gewicht	ca. 390 g
Sicherheit	EN 61010
Lieferumfang	Elma BM 805 Messleitungen Batterie Schutzholster Bedienungsanleitung



PEWA
Messtechnik GmbH
Weidenweg 21
56239 Schwerte

Tel.: 02304-98109-0
Fax: 02304-98109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage: www.pewa.de