



ADF-200 Digitale Gabel-Stromzange

Die gabelförmige multifunktionale Stromzange ADF-200 ist ein handliches Messgerät für die Messung von Spannung, Widerstand und Wechselstrom bis 200 A

- große 3 1/2 stellige LCD Anzeige
- Strommessung bis 200 A AC
- Spannungsmessung bis 600 V AC
- Spannungsmessung bis 600 V DC
- Widerstandsmessung bis 2000 Ω
- Durchgangsprüfung akustisch und optisch
- Automatische Abschaltung nach 15 min.
- max. Leiterdurchmesser \varnothing 12 mm
- CAT III 600 V
- inkl. Messleitungen und 9 V Batterie

Funktion	Bereich	Auflösung	Genauigkeit 50/60 Hz
A ~	0 - 200 A	0,1 A	\pm (3 % + 3 LSD)
V ~	0 - 600 A	1 V	\pm (1,5 % + 3 LSD)
V =	0 - 600 V	1 V	\pm (1 % + 2 LSD)
Ohm	0 - 2 k Ω	1 Ω	\pm (1,9 % + 8 LSD)
	Summer bei der Durchgangsprüfung ertönt bei Werten < 25 Ω		
Eingangswiderstand	1 M Ω		
Messrate	2,5/sec		
Überlastschutz			
im V AC-Bereich	600 V AC		
im A AC-Bereich	200 A AC		
im Ohm + Durchgang	600 V AC		
Abmessungen (B x H x T)	66 x 188 x 45 mm		
Gewicht	200 g inkl. Batterien		
Stromversorgung	9 V Block Batterie, Batterielebensdauer ca. 200 h		
Lieferumfang	inkl. Batterien und Messleitungen		



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Telefon: +49 (0) 2304-96109-0
Telefax: +49 (0) 2304-96109-88
eMail: info@pewa.de
Homepage: www.pewa.de

ADF-200